
Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 00:54

Link do produktu: <https://energoze.pl/przetwornica-napiecia-ips-2600-n-24230v-usb-do-kampera-przyczepy-samochodu-p-333.html>



Przetwornica napięcia IPS 2600 N 24/230V + USB do Kampera Przyczepy Samochodu

Cena	549,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903293765579

Opis produktu

Przetwornica napięcia IPS 2600 N 24/230V (1300/2600W) + USB



Elektroniczna przetwornica IPS 2600 N 24V służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Jakie urządzenia zasila IPS 2600 N 24V?

- Laptopy
- Ładowarki
- Zasilacze elektroniczne
- Czajniki elektryczne
- Telewizory
- Sprzęt RTV
- Sprzęt audio-video

Przetwornica typu IPS wytwarza na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną, czyli napięcie przemiennie o przebiegu prostokątnym. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, takie jak m.in. laptopy, ładowarki etc. Umożliwia też ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia.



Dane techniczne:

- **Moc całkowita (chwilowa):2600VA**
 - **Moc stała:1300W**
 - **Napięcie akumulatorów:24V**
 - **Napięcie wejściowe:21-31V**
 - **Napięcie wyjściowe:225-235V**
- **Częstotliwość napięcia wyjściowego:50Hz(+/-2Hz)**
 - **Sprawność przy pełnym obciążeniu:92%**
- **Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego:21,4V(+/-0,6V)**
 - **Temperatura pracy:-10-40°C**
 - **Wymiary:257x165x69mm**
 - **Waga:1962g**

Przetwornice serii IPS nadają się wyłącznie do zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych o rezystancyjnym charakterze obciążenia, takich jak żarówki, grzałki, zasilacze elektroniczne, sprzęt audio-video itp.

Nie wolno podłączać **do nich urządzeń wyposażonych w transformatory lub silniki indukcyjne** takich jak: **niektóre elektronarzędzia, sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.**

Podłączenie tego typu urządzenia może spowodować uszkodzenie zarówno jego jak i samej przetwornicy.

**Do zasilania urządzeń indukcyjnych i pojemnościowych, konieczne jest zastosowanie droższych przetwornic z serii
SINUS lub SINUS PLUS**









