

Link do produktu: <https://energyoze.pl/zestaw-solarny-panel-sloneczny-405w-mono-regulator-30a-pwm-zestaw-do-ladowania-akumulatora-p-59.html>



Zestaw Solarny Panel
Słoneczny 405W MONO +
Regulator 30a PWM
Zestaw do ładowania
akumulatora

Cena	850,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	130639716
Kod producenta	10770414992
Kod EAN	59027514124035

Opis produktu

PANEL SŁONECZNY ZESTAW SOLARNY 405W +
REGULATOR 30A



Proponowany zestaw umożliwia wykorzystanie energii słonecznej do ładowania akumulatora 12/24V.

Zgromadzona energia może być wykorzystana do zasilania urządzeń lub oświetlenia o napięciu 12/24V (takie jak z gniazdka zapalniczki w samochodzie). Możliwe jest również zastosowanie przetwornicy z 12/24V na 230V prądu zmiennego do zasilania typowych urządzeń elektrycznych.

Ten zestaw rozwiązuje problem dostępu do energii elektrycznej w:

- kamperze lub przyczepie kempingowej
 - Na łódce, jachcie, housebotcie
- Na działce rekreacyjnej, domek letniskowy.

W zestawie otrzymujesz:

1. Panel fotowoltaiczny 405W JA SOLAR Full Black Mono Half-Cut
2. Regulator ładowania z wyświetlaczem LCD o maksymalnym prądzie ładowania i obciążenia 30A
3. Kabel solarny 4mm² z wtykami MC4 do podłączenia panela PV o długości 2m / opcjonalnie 4m lub 6m

Panel Solarny Ja Solar 405W FULL BLACK MONO HALFCUT 11,10A 31,21V
172,2cm×113,4cm×3cm

Dane techniczne panelu fotowoltaicznego:

- Maksymalna moc (Pmax): **405 Wp**
- Napięcie mocy maksymalnej (Vmp): **31,21 V**
- Natężenie mocy maksymalnej (Imp): **12,98 A**
- Napięcie obwodu otwartego (Voc): **37,23 V**
 - Prąd zwarcia (Isc): **13,87 A**
 - Sprawność modułu: **20,7%**
 - Tolerancja mocy: **0~+5W**
- Maksymalny prąd nominalny bezpiecznika: **25 A**
 - Liczba ogniw: **108 (6x18)**
 - Klasa I TIER 1
- Wymiary panelu: **172,2cm×113,4cm×3cm**
 - Długość przewodu **120cm**
 - Waga: **21,5 kg**
- Materiał ramy: **anodowany stop aluminium**
 - Temperatura pracy: **-40°C - +85°C**
- Szyba: **szkło hartowane antyrefleksyjne 3.2 mm**
 - Skrzynka przyłączeniowa: **IP68, 3 diody**
 - **Certyfikowane klasa UL Typu 1**
 - Złącze **MC4 x2 4mm²**
 - Marka: **Ja Solar**

Technologia HALFCUT

Większa moc

Producenci coraz bardziej starają się usprawniać oferowane produkty. Jednym z usprawnień jest właśnie technologia ciętych płytek. Taki sposób ułożenia płytek krzemowych zwiększa przede wszystkim wydajność i klasę panelu. W dosłownym tłumaczeniu z takiego samego rozmiaru jesteśmy w stanie uzyskać większą moc modułu. To dlatego panele dużej mocy są dostępne właśnie w technologii half-cut.

Mniejsze straty mocy modułu

To nie koniec atutów. Jednym z największych plusów jest wielokrotnie mniejsza strata mocy w porównaniu ze standardowymi panelami. Płytką krzemową przeciętą w pół jest dużo mniejsza, przez co generuje dużo niższy prąd. Ten jest wprost proporcjonalny do jej wielkości. Starty natomiast są silnie zależne od oporu. W technologii

modułów half-cut jest nawet 5-krotnie mniejszy niż w tradycyjnej. Jest to z pewnością największy atut. Finalnie moduł generuje mniejsze starty, co przekłada się na wyższą sprawność i uzysk z zainstalowanego m2.

Zmniejszone ryzyko zacienienia

Moduły half-cut posiadają jeszcze jedną zaletę, o której warto powiedzieć. Są mniej narażone na ryzyko zacienienia w obliczu tradycyjnych technologii. I nie mamy tu na myśli zacienienia spowodowanego pobliskim drzewem czy innym obiektem. Często gdy o tym wspominamy klientom, ci zapewniają nas, że w pobliżu planowanej inwestycji nie ma elementów powodujących zacienienie. Niestety większość z nas zapomina o efektach atmosferycznych, które mogą to zacienienie powodować. Przykładem może być śnieg.

W modułach half-cut znajdziemy więcej diod bocznikujących. Wynika to wprost z budowy modułu. Panel podzielony jest na dwie części. Część górną i część dolną. Obie są ze sobą połączone równolegle, a za ich pracę odpowiada osobna dioda bocznikująca tak, aby mogły pracować również niezależnie od siebie. Dodatkowo każda z części posiada własne szeregi spiętych płytek, które są również zabezpieczone osobnymi diodami. Najczęściej po 20 płytek krzemowych. To pozwala na oddzielną pracę szeregów wewnątrz części górnej i dolnej.

REGULATOR NAPIĘCIA 30A 12/24V Z FUNKCJĄ ZMIERZCHOWĄ I 2x USB

Funkcje regulatora:

- Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.
- Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
 - Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.
- Regulator ładuje akumulatory metodą PWM. Moduluje zakres napięcia od 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.
 - **PODWÓJNE ZŁĄCZE USB**

Zabezpieczenia regulatora:

- **Zwarcie baterii słonecznej.**
- **Przeciążenie po stronie odbiornika.**
- **Odwrócona polaryzacja akumulatora.**
 - **Ochrona przed przegrzaniem.**

Ustawienia regulatora:

- **Włączanie/wyłączanie odbiorników.**
- **Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).**
 - **Programowalny do 15h.**

DANE TECHNICZNE REGULATORA:

- Nastawne zabezpieczenie przed rozładowaniem od: **10V /20,0V**
 - Nastawny punkt przywrócenia obciążenia: **12V /25V**
 - Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): **<50V**
 - Klasa ochrony: **IP30**

-
- Max. prąd ładowania (prąd paneli): **30A**
 - Max. prąd obciążenia: **30A**
 - Napięcie pracy: **12V 24V DC**
 - Pobór własny: **< 6mA**
 - Temperatura pracy: **-35°C do +60 °C**
 - Wymiary: **133/70/33mm**
 - Kompensacja ładowania ze względu na temp.: **-30,0mV/1 st. C/2V**
 - **Wyjście USB: 5V/2A (podwójne)**

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Przedstawiona obok tabela prezentuje czas potrzebny do naładowania dostępnych na rynku akumulatorów w zależności od mocy układu fotowoltaicznego.

Bateria słoneczna bez problemu naładuje akumulator pojemności 100 Ah w niecałe 6h od pełnego rozładowania !!!

UWAGA: w zestawie nie ma akumulatora. **Do tego zestawu zalecamy akumulator żelowy lub kwasowy minimum 100Ah.**

Oczywiście można zastosować mniejszy, ale ilość zgromadzonej energii będzie mniejsza, a także żywotność będzie skrócona. Generalnie czym większy akumulator tym lepiej.

Regulator ładowania kontroluje proces ładowania akumulatora i zabezpiecza go przed nadmiernym naładowaniem lub rozładowaniem.

Kolejność podłączania:

1. Akumulator

2. Panel PV

3. Obciążenie (symbol żarówki)

UWAGA: ZAWSZE przed podłączeniem upewnij się czy podłączasz prawidłowym biegunem czyli plus do plusa i minus do minusa. Pomimo posiadanych zabezpieczeń błędne podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia regulatora np. przegrzania, a także do uszkodzenia akumulatora i panela PV

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ZASTOSOWANIA PANELU

